

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W2,3W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lerne diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	2723
---------------	------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	2,3 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	2 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±8 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	18,6 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0.40 g
Länge	20.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	W2x4.6d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 hr
Lebensdauer Tc	1200 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W2,3W
---------------	-------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321012968 4008321094834
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094834	OSRA2723	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321094834	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Unverpackt 1	20 mm x 5 mm x 5 mm	0.00 dm ³	
4008321094858	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	104.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM