

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lerne diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	2721
---------------	------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1,22 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	1 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±15 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	7,5 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0.40 g
Länge	20.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	W2x4.6d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321163615 4008321019363 4052899418790 4008321012814 4008321193681 4050300925769 4050300838540 4062172395786 4052899501690 4062172395762
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4050300838540	OSRA2721	8328264	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838540	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Unverpackt 1	5 mm x 5 mm x 20 mm	0.00 dm ³	
4008321094797	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 54 mm	0.94 dm ³	104.00 g
4062172395762	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.11 dm ³	11.00 g
4062172395779	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Versandschachtel 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm ³	133.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei



User instruction
GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM