

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lerne diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	2722
---------------	------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	2 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	2 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±15 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	12 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0.40 g
Länge	20.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	W2x4.6d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1300 hr
Lebensdauer Tc	4000 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899407251 4008321032249 4008321094803 4050300925783
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094803	OSRA2722	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321094803	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Unverpackt 1	20 mm x 5 mm x 5 mm	0.00 dm ³	
4008321094827	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	105.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM