

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lerne diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	2820
---------------	------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	2,2 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	2 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	13,5 lm
Lichtstrom-Toleranz	±25 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	1.36 g
Länge	26.8 mm
Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 hr
Lebensdauer Tc	4000 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4050300888156 4052899560741 4052899560673 4008321094094
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321094094	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Unverpackt 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321094117	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	153.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM